

Yuasa Fiche de données techniques



Yuasa NPW45-12 Industrial VRLA Battery

Spécifications

Tension nominale (V)	12
Puissance constante en 10 min à 9,6V et 20°C (Watts par bloc)	256
Puissance constante en 10 min à 1,6V par élément à 20°C (Watt/élément)	42.8
Capacité en 10h à 1.8V/élément à 20°C (Ah)	6.6
Capacité en 20h à 1.75V/élément à 20°C (Ah)	7.5

Dimensions

Longueur (mm)	151 (±1)
Largeur (mm)	65 (±1)
Hauteur (mm)	94 (±1)
Hauteur avec les bornes (mm)	97.5 (±2)
Poids (kg)	2.7

Type de bornes

Faston - Montage rapide / démontable (ou connecteur JST)	6.35
--	------

Plages de Temperature de Fonctionnement

Stockage (dans des conditions de charge complète)	-15°C to +40°C
Recharge	-0°C to +40°C
Décharge	-15°C to +50°C

Stockage

Perte de capacité par mois à 20°C (%) approximatif	3
--	---

Matériau du bac

Standard	ABS (UL94:HB)
Option de boîtier FR disponible	UL94:V0

Tension de charge

Tension de charge en floating à 20°C (V)/bloc	13.65 (±1%)
Tension de charge en floating à 20°C (V)/élément	2.275 (±1%)
Coefficient de correction de tension de charge floating standard 20°C (mV/élé/°C)	-3
Tension de charge en cyclique (ou Boost) à 20°C (V)/bloc	14.5 (±3%)
Tension de charge en cyclique (ou Boost) à 20°C (V)/élément	2.42 (±3%)
Coefficient de correction de tension de charge boost, standard 20°C(mV/élé/°C)	-4

Courant de charge

Limite de courant pour charge en floating (A)	No limit
Limite de courant pour une charge en cyclique (ou boost) (A)	2.125

Courant maximum de décharge

1 seconde (A)	105
1 minute (A)	42

Impédance


Mesurée à 1 kHz (mΩ)	24
----------------------	----

Durée de vie théorique et validations

Classification EUROBAT: Standard commercial	3 to 5 years
Durée de vie selon Yuasa à 20°C (années)	up to 5



Schéma



Certifications tierce partie

ISO9001 Systèmes de management de qualité



Securite

Installation

Peut être installée et utilisée dans toutes les positions, sauf à l'envers de manière permanente.

Poignées

Les batteries ne doivent pas être suspendues par les poignées

Soupapes

Chaque élément batterie est équipé d'une soupape pour permettre aux gaz de s'échapper tout en assurant l'étanchéité.

Dégazage

Les batteries VRLA produisent de l'hydrogène qui, mélangé avec de l'air peut devenir explosif. Ne pas installer les batteries dans un espace étanche.

Recyclage

Les batteries VRLA YUASA en fin de vie, doivent être recyclées selon la législation nationale en vigueur.

Date de publication: 26/04/2024 - E&OE



Yuasa Technical Data Sheet



Yuasa NPW45-12 Industrial VRLA Battery

Specifications

Nominal voltage (V)	12
10m rate Constant Power (Typ) to 9.6V at 20°C (W/Block)	256
10m rate Constant Power (Typ) to 1.6V/cell at 20°C (W/Cell)	42.8
10-hr rate Capacity to 1.8V/Cell at 20°C (Ah)	6.6
20-hr rate Capacity to 1.75V/Cell at 20°C (Ah)	7.5

Dimensions

Length (mm)	151 (±1)
Width (mm)	65 (±1)
Height (mm)	94 (±1)
Height over terminals (mm)	97.5 (±2)
Mass (kg)	2.7

Terminal Type

FASTON - Quickfit / release (JST where stated)	6.35
--	------

Operating Temperature Range

Storage (in fully charged condition)	-15°C to +40°C
Charge	-0°C to +40°C
Discharge	-15°C to +50°C

Storage

Capacity loss per month at 20°C (% approx.)	3
---	---

Case Material

Standard	ABS (UL94:HB)
FR version available	UL94:V0

Charge Voltage

Float charge voltage at 20°C (V)/Block	13.65 (±1%)
Float charge voltage at 20°C (V)/Cell	2.275 (±1%)
Float Chg voltage tmp correction factor from std 20°C (mV)	-3
Cyclic (or Boost) charge Voltage at 20°C (V)/Block	14.5 (±3%)
Cyclic (or Boost) charge Voltage at 20°C (V)/Cell	2.42 (±3%)
Cyclic Chg voltage tmp correction factor from std 20°C (mV)	-4

Charge Current

Float charge current limit (A)	No limit
Cyclic (or Boost) charge current limit (A)	2.125

Maximum Discharge Current

1 second (A)	105
1 minute (A)	42

Impedance


Measured at 1 kHz (mΩ)	24
------------------------	----

Design Life & Approvals

EUROBAT Classification: Standard Commercial	3 to 5 years
Yuasa design life at 20°C (yrs)	up to 5



Layout



3rd Party Certifications

ISO9001 - Quality Management Systems

Safety

Installation

Can be installed and operated in any orientation except permanently inverted.

Handles

Batteries must not be suspended by their handles (where fitted).

Vent valves

Each cell is fitted with a low pressure release valve to allow gasses to escape and then reseal.

Gas release

VRLA batteries release hydrogen gas which can form explosive mixtures in the air. Do not place inside a sealed container.

Recycling

YUASA's VRLA batteries must be recycled at the end of life in accordance with local and national laws and regulations.

